

7070-FP-12V BOMBA FUNDO DE POÇO ELÉTRICA 12V

Código Bozza	12.421.0057
Referência	7070-FP-12V
Aplicação	Água e Óleo Diesel
Objetivo	Abastecimento ou transferência água ou óleo diesel por meio de motor elétrico portátil de 12 V.

ESPECIFICAÇÕES	
Peso líquido	0,5 kg
Peso bruto	0,62 kg
Comprimento	165 mm
Largura	54 mm
Altura	54 mm
Material	Aço inox, Plástico e Borracha
Acabamento	Aço inox e Plástico
Vazão Máx.	18 L/min
Voltagem	12 V
Corrente:	4 A
Potência	50 W
Rotação	8500 rpm
Diâmetro bomba	50 mm
Ciclo Máx. trabalho	20 minutos
Temp. de trabalho:	Mín. -20 , Máx. 55
Pressão máx. de trab.	15 PSI
Saída produto	19 mm
Total de caixas:	1 C=220 mm x L=150 mm x A=85 mm

COMPOSTA POR
• Bomba elétrica 12 V; • Mangueira de 3/4" com 2 m; • Cabo de ligação com 2,80 m; • Conectores garra para bateria; • Interruptor on/off; • Bico de descarga Ø15,00 mm reto; • 2X abraçadeiras aço inox flexível.



OBS.: Os resultados apresentados foram obtidos de bombas com vazão livre. Combustível utilizado: Diesel. Temperatura ambiente. Não utilizar outro tipo de combustível

DIFERENCIAIS

- Leve e compacta, diminui o esforço físico do operador;
- Alta resistência contra corrosão e deslocamento dos componentes;
- Bomba Elétrica portátil, elimina o uso de ar comprimido.
- Alimentada através de bateria 12 V de veículos em geral;
- Interruptor on/off, maior praticidade.

VANTAGENS

- Eficiência e agilidade na transferência de óleo diesel;
- Acompanha mangueira de abastecimento com 2 m;
- Acompanha tubo de descarga com diâmetro externo de 15 mm.

CUIDADOS BÁSICOS

- Utilizar Diesel de boa qualidade isenta de impurezas como poeira, limalha, estopas, etc.;
- Ao abastecer o reservatório com diesel, utilizar um ambiente adequado evitando assim riscos de contaminação;
- Sempre utilizar peças de reposição originais;
- Evitar quedas e batidas;
- Não utilizar para etanol, gasolina, Arla-32, solventes, produtos químicos corrosivos e alimentos líquidos.

UTILIZAÇÃO

- Bomba de abastecimento elétrica para água e óleo diesel de baixo consumo acionada por bateria de 12 V, indicada para clientes que realizam operação em campo. Abastecimento de tanques e reservatórios de veículos, motores, geradores e implementos agrícolas, etc.

SEGMENTOS

- Automotivo: Postos de combustíveis em geral.
- Agrícola: Abastecimento de máquinas pesadas.
- Construção: Transferência de óleo diesel.